

JVC

KW-M565DBT

EAN: 4975769465208

- ✓ 6,8" WVGA High Gloss
- ✓ Apple CarPlay
- ✓ Bluetooth & A2DP
- ✓ 13-Band EQ/DTA
- ✓ Kapazitives Touchpanel
- ✓ Android Auto
- ✓ Rear USB
- ✓ Short Body nur 75 mm
- ✓ Digitalradio DAB+
- ✓ iPod-Steuerung
- ✓ 3 Preouts 2,0 V
- ✓ Mechaless



Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 17,3 cm (6,8") hochauflösender WVGA-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel
- Apple CarPlay und Android Auto zur Anbindung kompatibler Smartphones
- USB-Mirroring zur Spiegelung von Android-Smartphones
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.6) & Audio (A2DP inkl. AVRCP 1.5)
- Automatische Kopplung („Easy Pairing“) mit iPhone & Android
- Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS Geräten
- Kabelmikrofon im Lieferumfang
- Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 16 Sprachen
- Individuelle Hintergrundgrafik via JPEG-Datei oder vom Video
- Blaue Tastenbeleuchtung
- Geringe Einbautiefe von nur 75 mm

Tuner

- Digitalradioempfänger für DAB+
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit Digital Processing
- Radio Daten System, Radio Text Plus, PTY
- 36 Festsenderspeicher (24 FM, 12 MW & LW)

Ausstattungsmerkmale AV

- Unterstützt Spotify (via Apple CarPlay/Android Auto)
- Rückseitiger USB-Port für Speicher mit Videodaten im MPEG1/2 und MPEG4, H.264, AVI, MKV Format, JPEG sowie Audiodaten AAC, WMA, WAV, MP3 und FLAC
- iPod*/iPhone*-Direkt-Steuerung über USB-Port mit bis zu 1.5 A Ladestrom
- Rückseitige Anschlüsse: AV-Eingang (4-polige Miniklinke), AV-Ausgang (Cinch), Rückfahrkamera (Cinch)
- Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W (MOS FET)
- DSP: Laufzeitkorrektur, 13-Band EQ
- 3 Vorverstärkerausgänge 2 V (Front, Rear, Sub)
- Aktive Hoch- und Tiefpassfilter

Anschlussmöglichkeiten externer Komponenten

- Anschluss für Lenkradfernbedienung und Rückfahrkamera
- Anschluss für iPods/iPhones über optionales Anschlusskabel
- Vorbereitet für IR-Fernbedienung

* Wiedergabe und Steuerung von Audio-Inhalten mit allen iPhones und iPods möglich, zur Nutzung eines Apple Gerätes mit Lightning Anschluss ist ein entsprechender Adapter nötig. Video-Inhalte können über den Lightning Anschluss nicht dargestellt werden.

Verfügbar im Google Play Store:



Mirroring OA for JVC



Digitalradio / DAB+



Der DAB+ Tuner empfängt die mehr als 200 in Deutschland verfügbaren Digitalradio-Stationen frei von Rauschen, Knacken und Pegelschwankungen. Und steht einmal kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner automatisch vorübergehend auf die passende UKW-Frequenz.

Kapazitives-Hochglanz-Touchpanel



Im KW-M565DBT kommt statt eines herkömmlichen Foliendisplays eine glasklare, gegen Fingerabdrücke geschützte Frontplatte mit einem darunterliegenden

kapazitiven Sensor zum Einsatz. Dieser reagiert schon auf leichte Fingertipps und führt sofort die entsprechenden Befehle aus. So zeigt das kapazitive Display die auf dem 6,8"-Screen dargestellten Bilder besonders klar und kontrastreich an und gewährleistet eine sehr präzise Touchscreen-Steuerung.