



## KURZ-INFO

### Warnsummer

- Optimale Akustikeigenschaften zur Erzeugung des Summtons
- Durchdringender Warnton
- Kompaktes Design

## PRODUKTMERKMALE



- Effektvoller Klang
- Garantierte Marken-Qualität
- Praxisbewährte Lebensdauer

### **Besondere Eigenschaften**

- Variante mit Piezo-Technik verfügbar
- Elektrischer Anschluss über einen Flachstecker 6.3 mm
- Ausführung und Anschluss nach ISO 7588-1
- Varianten optional mit Halter verfügbar
- CE zertifiziert



[www.hella.com/horns](http://www.hella.com/horns)

# TECHNISCHE DETAILS

## Technische Daten

Abmessungen




30 x 30 x  
33,4 / 41 mm  
(L x B x H)

Lautstärke



70 / 85 / 93 dB (A)

Tonfrequenz



325 / 500 / 3400 Hz

Spannung



12 V / 24 V

## Zielgruppen

Bus



Lkw



Landmaschinen










Transporter



Pkw



# PROGRAMMÜBERSICHT

Artikelnummer	Nennspannung (V)	Frequenz (Hz)	Schallpegel dB (A)	Steckerbild	Bemerkungen
3SB 003 985-047	12	500	≥ 70 (1 m Entf.)		2 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm mit Halter
3SB 003 985-061	24	500	≥ 70 (1 m Entf.)		2 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm mit Halter
3SB 004 438-161	12	325	≥ 85 (0,17 m Entf.)		Set beinhaltet Kabelgruppe, Halter, Anschlussmaterial und Befestigungsschraube 2 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm
3SB 004 438-137	12	3400	93 (0,3 m Entf.)		Piezo-Technik 3 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm ohne Halter
3SB 004 438-141	12	325	≥ 85 (0,17 m Entf.)		3 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm mit Halter
3SB 004 438-177	12	325	≥ 85 (0,17 m Entf.)		3 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm ohne Halter
3SB 004 438-155	24	325	≥ 85 (0,17 m Entf.)		5 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm ohne Halter

**HELLA KGaA Hueck & Co.**

Kunden-Service-Center

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel.: 0180-6-250001 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)

Internet: [www.hella.de](http://www.hella.de)

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt, J00473/05.12

Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten