



Toyota C-HR – wymiana żarówki

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	C-HR
Silnik	hybrydowy
Kod silnika	2 ZR-FXE
Rok produkcji	2016 – 2020
Objawy	Wymiana żarówek – pojazd z lampami halogenowymi

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana żarówki Toyota C-HR

Zalecamy następującą procedurę wymiany żarówek:

- Wyłączyć światła i zapłon.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki i schować go.
- Zabezpieczyć samochód przed stoczeniem. Zaciągnąć hamulec ręczny
- Przygotować zapasowe żarówki

Wymiana żarówki:

Światło mijania / światło drogowe, typ żarówki: HIR2 55W, stopień trudności: łatwy, numer części zamiennej Hella: 8GH 009 319-001

- Obrócić gniazdo (1) z żarówką o ćwierć obrotu w lewo i wyjąć je z reflektora (zamknięcie bagnetowe)

- Odłączyć żarówkę z oprawką od wtyczki elektrycznej
- Włożyć nową żarówkę, zamocować wtyczkę
- Podczas montażu nowej żarówki należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe osadzenie w oprawce.

Kierunkowskaz/kierunkowskaz przedni, typ żarówki: PY21W, stopień trudności: łatwy, numer części zamiennej Hella:8GA 006 841-121

- Przekręcić gniazdo (2) z żarówką o ćwierć obrotu w lewo i wyjąć z reflektora
- Nacisnąć żarówkę lekko w dół, obrócić ją w lewo i wyjąć z gniazda.
- Włożyć nową żarówkę do wkładu, lekko docisnąć w dół i przekręcić w prawo

Światła postojowe / światła do jazdy dziennej. Moduł LED. Nie przewidziano wymiany poszczególnych źródeł światła

Następnie sprawdzić działanie świateł. Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienie reflektorów.



INSTRUKCJE NAPRAWY

Żarówki należy wymieniać dopiero po ostygnięciu. Uszkodzoną żarówkę można wymienić wyłącznie na żarówkę tego samego typu. Oznaczenie można znaleźć na oprawce żarówki. Należy przestrzegać zasad konserwacji i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi pojazdu!

Zasada bezpieczeństwa w przypadku pojazdu elektrycznego!

Wszystkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie elektrotechniki. Przed przystąpieniem do naprawy układ wysokiego napięcia musi zostać odłączony od napięcia przez „przez specjalistę z uprawnieniami elektryka wysokich napięć”. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i regulacji dotyczących prac przy instalacjach wysokiego napięcia.

