



# **Rover 200**

## **Modeljahr 1995-1999**

### **Mit Motoren der K und T Baureihe**

#### **Kein Motorstart oder Motor läuft nach Ausschalten der Zündung weiter.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht anspringt oder nach dem Ausschalten der Zündung weiter läuft, ist eine mögliche Ursache eine schlechte Masseverbindung. Durch die schlechte Masseverbindung kommt es zu Spannungsproblemen am Motorsteuergerät und zu Störungen des Wegfahrsperrsignals vom Diebstahlwarnanlagen-Steuergerät. Betroffen ist die Masseverbindung am Frontblech neben der Batterie.

Um den Fehler zu beheben, wie folgt vorgehen:

- Masseverbindung lösen.
- Den Anschluss, das Schraubengewinde, die Schraube und die Karosseriekontakte reinigen. Es dürfen keine Lackrückstände oder Korrosion an den Kontaktflächen zurück bleiben.
- Massekabel wieder anschrauben.
- Masseverbindung gegen erneute Korrosion schützen.

Prüfen ob das Fahrzeug einwandfrei anspringt und sich der Motor abstellen lässt.

**Blitz-Info**

