© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 30. Juni 2003 |

Opel Corsa-C Baujahr 2001-2002
Opel Agila Baujahr 2001-2002

Motor startet nicht oder läuft unrund.
Betr. Motoren: Z10XE / Z12XE

Werden die oben genannten Fehler beanstandet, so könnten lose Masseleitungen oder Steckerverbindungen die Ursache sein. Durch Störeinstrahlungen kann es dann zu Fehlern bei der Auswertung der Signale im Steuergerät der Wegfahrsperre kommen. Außerdem wird der Fehlercode P1612 (Wegfahrsperre, kein oder falsches Signal) im Speicher abgelegt.
In diesem Fall sind sämtliche Masseleitungen für Motor und Karosserie, sowie die Steckerverbindungen am WFS-Steuergerät und ECU zu überprüfen und ggf. zu befestigen. Anschließend ist der Fehlerspeicher zu löschen.

Achtung:
Ein Tausch von WFS-Steuergerätes oder ECU würde den Fehler nicht beheben, da die Störeinstrahlungen weiterhin vorhanden sind.

Blitz-Info