



VW Polo – Type 6N2

Mauvais contacts de mise à la masse

Le moteur démarre puis s'arrête.
Le moteur ne démarre pas.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le moteur s'arrête immédiatement après le démarrage ou ne démarre pas lorsqu'il fait humide, il est possible que cela soit dû à de mauvais contacts de mise à la masse.

Pour remédier à cela, procéder comme suit :

- Exécuter l'auto-diagnostic.
- Si un code de défaut est mémorisé, et que ce code de défaut ne puisse être effacé, ou bien encore si le calculateur de gestion moteur ne mémorise pas, il est alors nécessaire de contrôler toutes les connexions de mise à la masse et de les serrer à un couple de 9 Nm. Faire notamment attention aux connexions situées dans la zone du tunnel (voir photo).
- Essayer d'effacer le code de défaut encore une fois et/ou établir une connexion avec le calculateur de gestion moteur.

