

CITROËN Xsara Picasso - Défaillance du projecteur gauche | HELLA

CITROËN

Xsara Picasso

Tous les modèles de 2005 à 2010

Défaillance du projecteur gauche

Si la panne de fonctionnement du projecteur gauche se produit sur les véhicules cités ci-dessus, une cause possible peut être un faisceau de câble endommagé / défectueux à proximité de l'appareil audio. Dommage de l'isolation d'un ou plusieurs câbles par un «frottement» sur le boîtier de l'appareil audio si le faisceau de câbles n'est pas bien positionné.

Ceci peut entraver le fonctionnement du calculateur multifonctions ou bien provoquer un court-circuit.

Contrôler préalablement le fonctionnement du fusible, démonter ensuite l'appareil audio et contrôler dans cette zone que le faisceau de câbles / l'isolation du câble n'est pas endommagé(e), le réparer et le remplacer si nécessaire et veiller à un positionnement correct.