

Mini (R50/52/53) - Remlichten blijven branden | HELLA

Mini (R50/52/53)

Bouwjaar 2002-2006

Alle modellen met aircosysteem

Remlichten blijven branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan het indringen van water in de relevante kabelboom hiervan de oorzaak zijn. Door verstopte waterafvoeren in het verdamperhuis ontstaat een waterophoping. Het lekkende water komt via de stekkerverbinding in een op het verdamperhuis gemonteerde kabelboom. Soms is ook de kabelboom zelf hiervan de oorzaak. Door het verkeerd leggen van de kabelboom, drukt deze op de afvoerslang en verminderd zo de doorsnede. In dat geval als volgt te werk gaan:

- Waterafvoeren controleren en evt. reinigen.
- Route van kabelboom controleren en evt. opnieuw leggen.
- Stekkerverbinding drogen en op corrosie controleren en evt. reinigen, resp. vervangen.