



## VW Polo 9N – Uszkodzone światła cofania

### Karta katalogowa

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Producent     | Volkswagen                   |
| Model pojazdu | Polo 9N                      |
| Silnik        | Wszystkie                    |
| Rok produkcji | 2001 – 2009                  |
| Objawy        | Nie działają światła cofania |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

## Nie działają światła cofania

Rozwiązanie problemu w przypadku niedziałających świateł cofania jest proste:

W tym przypadku zachowano dokładnie taką kolejność.  
Żarówka i bezpiecznik były w porządku. Jednak w świetle cofania nie było napięcia (12V).  
W związku z tym jedyną możliwą przyczyną był uszkodzony włącznik światła cofania. Włącznik został zmostkowany, ale światło cofania nadal nie działało.  
W trakcie dalszych czynności sprawdzono napięcie na pinach wtyczki włącznika światła cofania. W tym przypadku brak było napięcia. Podczas dalszej kontroli wtyczki okazało się, że jeden z dwóch kabli można wyciągnąć z obudowy wtyczki.  
W związku z tym przyczyną awarii światła cofania było przerwanie kabla wewnątrz obudowy wtyczki. Po wymianie wtyczki funkcja znów działała idealnie.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.