

Mercedes CLK - Luz de travagem/traseira não funciona | HELLA

Mercedes

CLK (209)

Luz de travagem/traseira não funciona

Se forem encontrados problemas com o funcionamento das luzes de travagem e/ou luzes traseiras nos veículos acima mencionados, deve ser dada especial atenção às lâmpadas e aos seus suportes. Pode acontecer que a luz indicadora de falha da lâmpada não se apague mesmo após a substituição da fonte de luz defeituosa. Nesse caso, verifique se os contactos do suporte da lâmpada apresentam corrosão, pré-tensão adequada e contacto.

Se isso não resolver o problema, todas as 6 lâmpadas das luzes traseiras e de travagem devem ser substituídas:

2 lâmpadas dos semáforos 12V/21W

2 lâmpadas para os faróis de nevoeiro e luzes traseiras 12 V 21/4 W

2 lâmpadas para os faróis traseiros 12 V/5 W

Certifique-se de que as lâmpadas são do mesmo fabricante ou têm o mesmo valor de resistência. A verificação de falha da lâmpada é muito sensível à queda de tensão e aos diferentes valores de resistência das fontes de luz.