

Opel Antara - Display do rádio desliga esporadicamente | HELLA

Opel

Ano do modelo: 2007

Com motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Display do rádio desliga esporadicamente / Motor no modo de emergência

Nos veículos supracitados, um regulador do alternador com defeito pode causar a falha esporádica do display do rádio. Além disso, o motor pode avançar para o modo de emergência. Neste caso estão frequentemente registados os seguintes códigos de avaria: Body Control Modul (BCM): B1517 (tensão da bateria) Aparelho de comando do motor: P0621 (erro do alternador) | P0622 (erro do alternador) Para resolver o problema deve ser instalado um regulador do alternador modificado (93744610). Na fase de produção foram utilizados reguladores modificados a partir do seguinte n.º de chassis:

- W0LLA63F870094862 - para código do motor Z20DM/Z20DMH
- W0LLA63F170151709 - para código do motor Z24XE
- W0LLA63F370094865 - para código do motor Z32SE

Aviso:

Apagar a memória de avarias após a reparação.