



Toyota C-HR - Ampul de#i#imi

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	C-HR
Motor	Hibrit
Motor kodu	2 ZR-FXE
Model y#l#	2016 - 2020
Belirti	Ampullerin de#i#tirilmesi – Halojen farl# araç



Toyota C-HR'de ampulün de#i#tirilmesi

Ampullerin de#i#tirilmesi için a#a##daki yöntemin izlenmesini öneriyoruz:

- Ayd#nlatmay# ve konta## kapat#n.
- Kontak anahtar#n# ç#kar#n ve güvenli bir yerde saklay#n.
- Arac# kaymaya kar## emniyete al#n. El frenini çekin
- Yedek ampulleri haz#r bulundurun

Ampullerin de#i#tirilmesi:

K#sa far / Uzun far, Ampul tipi: HIR2 55W, Zorluk derecesi: Basit, Hella yedek parça numaras#:8GH 009 319-001

- Ampul ta##y#c#s#n# (1) ampulle birlikte çeyrek tur sola çevirin ve fardan ç#kar#n (bayonet kilit)
- Soketli ampulü elektrik ba#lant# fi#inden ay#r#n
- Yeni ampulü tak#n, ba#lant# fi#ini sabitleyin

- Yeni ampulü takarken, lamba duyunu do#ru #ekilde oturmas#na dikkat edilmelidir.

Ön yön göstergesi / sinyal lambas#, Ampul tipi: PY21W, Zorluk derecesi: Kolay, Hella yedek parça numaras#:8GA 006 841-121

- Ampul ta##y#c#s#n# (2) ampulle birlikte çeyrek tur sola çevirin ve fardan ç#kar#n
- Ampulü hafifçe a#a## do#ru bast#r#n, sola do#ru çevirin ve ampul ta##y#c#s#ndan ç#kar#n.
- Yeni ampulü duya yerle#tirin, hafifçe a#a## bast#r#n ve sa#a do#ru çevirin

Park lambas# / Gündüz sürü# far#. LED modülü. Bireysel ampullerin de#i#tirilmesi öngörülmemi#tir

Ard#ndan ayd#nlatma sisteminin i#levini kontrol edin. Far ayar#n# kontrol edin, gerekirse düzeltin.



ONARIM TAL#MATLARI

Bir ampul de#i#imi, sadece ampul so#uduktan sonra yap#lmal#d#r. Ar#zal# bir ampul sadece ayn# tipteki bir ampul ile de#i#tirilebilir. #igili tan#mlama, ampul soketinde bulunabilir. Arac#n kullan#m k#lavuzundaki bak#m ve güvenlik talimatlar#na uyulmal#d#r!

Elektrikli araçlar için güvenlik uyar#s#!

Tüm onar#m çal##malar# yaln#zca elektroteknik e#itimli ki#iler taraf#ndan gerçekleştirilebilir. Yüksek voltaj sistemi, onar#mdan önce “yüksek voltajl# kendinden emniyetli araçlarda yap#lacak çal##malar konusunda uzman” birisi taraf#ndan tamamen gerilimsiz hale getirilmelidir. Yüksek voltajl# sistemler üzerinde yap#lacak çal##malara ili#kin ilgili ülkeye özgü yasa ve yönetmelikler dikkate al#nmal# ve bunlara uyulmal#d#r.

