



# **Audi A2**

## **Alle Fahrzeuge**

### **Türen schließen nicht**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte Korrosion in den Steckerverbindungen an den A und B Säulen die Ursache dafür sein. Durch Wassereintritt in die Steckerverbindungen korrodieren einzelne Steckerkontakte und es kommt zu dem oben genannten Fehler. Zusätzliche Beanstandungen können noch sein:

- Fensterheber funktionieren nicht.
- Türen lassen sich über die Funkfernbedienung weder öffnen noch schließen.
- Einstiegsleuchten in den Türen sind ohne Funktion.
- Anzeige im Kombi „Türen offen“, obwohl alle Türen geschlossen sind.
- Fehlereintrag im Fehlerspeicher „Türen Defekt“ CAN Bus im Eindrahtbetrieb.

In diesen Fällen sollten die Steckerverbindungen an den Säulen überprüft und korrodierte Kontakte erneuert werden. Einen fahrzeugseitigen Rep.-Leitungssatz, als auch einen Türleitungssatz gibt es vom Fahrzeughersteller. Nach der Reparatur sollten die Kontakte aber auf jeden Fall mit einem Korrosionsschutzfett eingefettet werden. Zum Schluss den Fehlerspeicher löschen und die Systeme auf einwandfreie Funktion hin prüfen.

**Blitz-Info**

