



Audi A6 (4B..) Alle Modelle

**“Tür offen” wird im Kombiinstrument
angezeigt, Innenbeleuchtung ohne
Funktion, Diebstahlwarnanlage löst
fehlerhaft aus.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass bei geschlossenen Türen im Kombiinstrument eine geöffnete Tür angezeigt wird, die Innenbeleuchtung nicht funktioniert oder die Diebstahlwarnanlage fehlerhaft auslöst, ist eine mögliche Ursache ein defekter Mikroschalter im Türschloss. Zur Fehlerdiagnose kann mit einem geeignetem Diagnosegerät der Fehlerspeicher ausgelesen und die Funktion der Mikroschalter in den Messwerteblöcken geprüft werden. Um den Fehler zu beheben, muss das Türschloss mit dem defekten Mikroschalter erneuert werden.

Blitz-Info

