



Seat Toledo Con motor de 1,6 l (AUS, AZD)

Batería descargada, el generador no produce tensión de carga.

Si en estos vehículos se observa que la batería está descargada y que el generador no produce tensión de carga, la causa puede radicar en una conexión a masa defectuosa. En este caso, el fallo afecta la conexión a masa principal entre la batería y la transmisión. Se ha producido una rotura del ojo de cable para la fijación del cable de masa en el tornillo de la transmisión, situado directamente por encima del motor de arranque. La causa de la rotura del ojo de cable es un cable de masa demasiado corto. Para corregir este defecto, es preciso montar un cable de masa nuevo. El nuevo cable es más largo, con lo que se evitan nuevos daños.

Boletín informativo

Indicación general

Para evitar una sustitución innecesaria del generador, deberá comprobarse básicamente la tensión de carga. Si no se alcanza la tensión de carga indicada, deberá establecerse una conexión a masa directa entre el generador y la carrocería con un cable de masa independiente. A continuación, repetir la medición. Si los valores de medición son correctos, significa que el problema reside en una mala conexión a masa.

