



## **BMW E36 / 318 tds (Moteur : M41)**

### **Le témoin de charge batterie reste allumé après le démarrage du moteur.**

Si, après le démarrage du moteur, le témoin de charge batterie reste allumé ou s'il ne s'assombrit que très légèrement, il se peut que les mini-relais destinés à couper l'alternateur au démarrage soient défectueux.

Pour remédier à ce problème, procéder comme suit :

- Ouvrir la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur.
- Enlever le second couvercle des relais en le tirant vers le haut.
- Remplacer les 2 petits relais gris.
- Remonter les couvercles.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.