



## **FORD Mondeo 97 Du 08/96 au 11/99**

### **Fonctionnement intermittent des haut-parleurs**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si les haut-parleurs ne fonctionnent que par intermittence, cela peut être dû à un connecteur défectueux sur l'autoradio. Un échauffement peut provoquer une élévation de la résistance dans le connecteur.

Pour remédier à ce défaut, remplacer le connecteur des haut-parleurs. Pour cela, procéder comme suit :

- Assurez-vous de posséder le code de l'autoradio.
- Déposer l'autoradio. Débrancher les connecteurs d'alimentation et des haut-parleurs.
- Sectionner les fils du connecteur des haut-parleurs en diagonale (se baser sur la longueur des fils du connecteur neuf, voir figure ci-dessous).
- Dénuder les extrémités des fils, enfiler les bagues thermo-rétractables sur chaque fil puis souder le connecteur neuf (ne pas utiliser de raccord serti).
- Faire glisser les bagues thermo-rétractables au niveau de la soudure puis les rétracter à l'aide d'une source chaude (sèche-cheveux, ...).
- Pour éviter tout bruit, entourer la zone réparée d'un ruban isolant.
- Rebrancher les connecteurs d'alimentation et des haut-parleurs sur l'autoradio. A l'aide d'un serre-câble, fixer les fils des haut-parleurs contre l'autoradio.
- Remonter l'autoradio, entrer le code.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.

