



Opel Vectra-B od 1996 r.

Świecenie się lampki kontrolnej poziomu płynu chłodzącego.

Jeśli zapala się lampka kontrolna poziomu płynu chłodzącego, mimo że poziom płynu jest właściwy, to przyczyną usterki jest prawdopodobnie uszkodzony czujnik poziomu płynu chłodzącego. W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

Sprawdzić przewodzenie czujnika w zbiorniku wyrównawczym, przy pomocy miernika uniwersalnego; wartość zadana: **0 Ω**.

Sprawdzić przewody doprowadzające i wtyczkę, pod kątem przewodzenia i uszkodzeń.

Jeśli czujnik nie przewodzi prądu, należy go wymienić.

W przypadku, gdy jest on przyspawany do zbiornika wyrównawczego, należy wymienić kompletny zbiornik wyrównawczy.