



# INFORMACIÓN DE PRODUCTO

## Bocina de disco Rich Tone M26

- Sonido pleno, de alta calidad que favorece su propagación
- Diseño elegante y atemporal
- Óptima gama de sonidos si se instala un juego con tono grave y agudo

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Sonido eficaz
- Calidad de marca garantizada
- Larga vida útil probada

### Características especiales

- Con botón de teflón opcional como protección contra la humedad
- Alta protección anticorrosión
- Versiones disponibles con supresión adicional de interferencias



[www.hella.com/horns](http://www.hella.com/horns)

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Datos técnicos

Diámetro



97 mm

Nivel de intensidad  
acústica a 2 m



115 dB (A)  
@ 2 m

Gama de frecuencia



335 / 400 Hz

Homologación



ECE R28;  
E 0020011

Tensión nominal



12 V / 24 V

## Grupos estratégicos

Maquinaria agrícola



Berlinas




Camionetas




Pequeños autos




## Ilustración técnica



**Plano conexión A**  
Conector plano 6,3 mm



**Plano conexión B**  
Conector plano de 6,3 mm protegido ante salpicaduras de agua si se combina con boquilla de goma 9GT 700 452-005



**Plano posición del soporte**  
(representación a modo de ejemplo)

# VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Nº Artículo	Tensión nominal (V)	Frecuencia (Hz)	Ilustración Conexión	Botón de teflón	Supresión adicional de interferencias	Color de la carcasa	α: Posición soporte (± 5°), 0° = Posición conexión eléctrica	Observaciones
3AM 002 952-891	12	335 / 400	A	sí	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre, juego
3AL 002 952-811	12	400	A	sí	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-861	12	335	A	sí	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-871	24	335	A	no	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-841	12	335	B	sí	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-827	12	400	B	no	no	negro	75°	Conector plano, estaño galvanizado
3AL 002 952-857	12	400	A	sí	no	galvanizada*	270°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-917	12	335	B	no	no	galvanizada	152°	Conector plano de cobre
3AL 002 952-907	12	400	A	sí	Diodo	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 006 958-821	24	400	A	sí	no	galvanizada	270°	Conector plano de cobre
3AL 908 571-031	12	335	A	no	no	galvanizada	90°	Conector plano, estaño galvanizado conexión al negativo a través de la carcasa
3AL 002 952-927	24	335	A	no	Diodo	galvanizada	270°	Conector plano de cobre

\* Frontal negro