

JVC

KD-DB912BT

EAN: 4975769462023



- ✓ DAB+ Seamless Blending
- ✓ 2 Phone Pairing
- ✓ 13 Digit Display + 8 Digit Subline
- ✓ JVC Remote App
- ✓ Deutsches Menü
- ✓ Unterstützt Amazon Alexa
- ✓ iPod-Steuerung
- ✓ 3 Preout ,5 V
- ✓ Easy Pairing
- ✓ 2-Zonen Vario Color
- ✓ Spotify Control
- ✓ 13-Band EQ/DTA

CD / USB / iPod

- Wiedergabeformate: MP3, WMA; AAC, WAV & FLAC (von USB)
- USB-Eingang inkl. iPod-Steuerung
- CD-Laufwerk (CD-R/RW & CD-Text)
- Wiederholfunktion & Zufallswiedergabe

Audio

- Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität
- 3-Wege Aktivweiche
- 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion
- Klang-Tuning für alle Quellen inklusive CD durch „K2“-Technologie

Tuner

- Digital-Empfänger für DAB+ mit „Seamless Blending“
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit Digital Processing
- Radio Daten System, Radio Text, PTY
- Permanenter Festsenderspeicher (18 x DAB, 18 x UKW, 6 x MW/LW)

Anschlüsse

- iPod/iPhone-Direkt-Steuerung über USB-Port mit 1.5 A Ladestrom
- Front- AUX-IN (3,5 mm Klinke) sowie USB-Anschluss mit Schutzabdeckung
- AOA2.0 zur Steuerung von kompatiblen Smartphones (Android 4.1 bis 7.x) via USB
- 3 Vorverstärkerausgänge (4,0 V) Front, Rear, Subwoofer
- Subwoofer Direktanschluss
- Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen Adapter
- Rückseitiger Eingang für Freisprechmikrofon (im Lieferumfang)

Allgemein

- Zweizeiliges, 13 + 8-stelliges VA-LC-Display, mit besonders hohem Kontrast (inkl. Spektrum Analyzer/Uhrzeit)
- Weißes Display, variable Tastenbeleuchtung (2-Zonen), automatischer Dimmer
- Duale Direktzugriffstaste für Telefonie und Digitalradio
- Bluetooth-Modul mit Audio-Streaming (A2DP) und AVRCP 1.5 Steuerung
- 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar
- Gleichzeitiges Koppeln von 2 Telefonen möglich
- „EASY PAIRING“ via USB für iPhone
- Unterstützt Amazon Alexa
- Unterstützt Spotify
- JVC Remote App
- Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS Geräten
- Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung (ACC OFF > 1mA)

DAB+ mit Seamless Blending



Der DAB+ Tuner ermöglicht in Deutschland den Empfang von mehr als 200 DAB+-Sendern in bester Digital-Qualität, ganz ohne Rauschen, Knacken oder Pegelschwankungen. Zur Senderauswahl kann komfortabel über eine Senderliste nach dem gewünschten Programm gesucht werden.

Amazon Alexa



Mit der Amazon Alexa App können Sie Musik hören, die aktuelle Verkehrslage abfragen, Einkaufslisten erstellen, die neuesten Nachrichten abrufen und vieles mehr. Je häufiger Sie Alexa nutzen, desto besser passt das System sich an Ihre Stimme und Ihre persönlichen Vorlieben an. Um Amazon Alexa über das KD-T812BT zu nutzen, muss lediglich die App auf dem Smartphone installiert sein und eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

