



INFORMATION PRODUIT

Avertisseur fanfare TE24 Twin Tone

- Design sportif
- Son totalement harmonieux et large émission sonore
- Avertisseurs sonores de confiance et de qualité première monte d'un leader mondial
- Avec contacts de borne à lame de 6,3 mm, ouverts
- Support sur le cornet pour vis de fixation M8

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Application

Les avertisseurs sonores font partie de l'équipement de sécurité obligatoire d'un véhicule. Un son particulièrement perceptible est nécessaire pour pouvoir avertir de manière optimale les autres usagers de la route dans les situations dangereuses. Nos avertisseurs sonores vous offrent un haut niveau de fiabilité fonctionnelle.

Design et fonction

- Le conducteur appuie sur le « klaxon » situé sur le volant.
- Le signal est envoyé via un relais, activant ainsi l'électroaimant.
- La membrane de l'avertisseur est alors attirée par l'aimant, ce qui sépare le pôle négatif de la batterie, de sorte que l'aimant perd sa puissance - par conséquent, la membrane revient à sa position de repos. Cela entraîne la reconnexion du pôle négatif et le processus sera donc répété tant que le klaxon reste activé.
- Lorsque le klaxon est activé, les vibrations sont très rapides et produisent donc un son fort.

DÉTAILS TECHNIQUES

Données techniques		Croquis dimensionnels	
Référence abrégée	TE24		
Tension nominale	12 V		
Gamme de fréquences	400 Hz (tonalité basse) 500 Hz (tonalité aiguë)		
Niveau de pression acoustique à 2 m	110 ± 3 dB(A)		
Consommation d'énergie	72 W par cornet		
Consommation de courant	Max. 6,0 A		
Température de fonctionnement	-40 °C à +75 °C		
Classe de protection	IP 65		
Durée de service	100 000 cycles (ECE-R28)		
Matériau du boîtier	ABS		
Homologation de type	ECE-R28		

APERÇU DE LA GAMME

Image du produit	Description	Référence	Unité d'emballage
Avertisseur fanfare TE20 Twin Tone rouge			
	12 V, 400 / 500 Hz, avec relais	3FH 007 424-801	1 kit
	12 V, 400 / 500 Hz	3FH 007 424-811	1 kit
Avertisseur fanfare TE20 Twin Tone bleu			
	12 V, 400 / 500 Hz	3FH 012 010-801	1 kit
Avertisseur fanfare TE20 Twin Tone rubis			
	12 V, 400 / 500 Hz	3FH 012 010-811	1 kit
Avertisseur fanfare TE20 Twin Tone jaune			
	12 V, 400 / 500 Hz	3FH 012 010-821	1 kit