

Opel Antara - Il display della radio talvolta si blocca | HELLA

Opel Antara

Model Year: 2007

Con motore: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Il display della radio talvolta si blocca / Il motore si trova in funzionamento d'emergenza

Su questi veicoli è possibile che un regolatore difettoso dell'alternatore provochi un guasto sporadico del display della radio. Inoltre è possibile che il motore entri in funzionamento di emergenza.

A tal proposito spesso vengono memorizzati i seguenti codici di guasto:

- Body Control Modul (BCM): B1517 (tensione della batteria)
- Centralina motore: P0621 (errore alternatore)
- P0622 (errore alternatore)
- Per rimediare a questo inconveniente si deve montare un regolatore dell'alternatore modificato (93744610).

Nella produzione sono stati utilizzati regolatori modificati a partire dai seguenti n. telaio:

- W0LLA63F870094862 - per codice motore Z20DM/Z20DMH
- W0LLA63F170151709 - per codice motore Z24XE
- W0LLA63F370094865 - per codice motore Z32SE

Nota: dopo la riparazione cancellare la memoria guasti.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.