



Opel Astra K - Motor start slecht of start niet

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra
Motor	1.4 16V Turbo (B14XFT)
Bouwjaar	2019
Symptoom	Slechte of geen motorstart



De motor start moeilijk of helemaal niet

Voor de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld.
De motor start pas na meerdere startpogingen of helemaal niet.
Bovendien kan tijdens het bedrijf een onregelmatig lopende motor, onvoldoende motorvermogen of zelfs een stilstand van de motor worden vastgesteld.
In de regeleenheid kunnen de volgende foutcodes zijn opgeslagen:

- P0089 Brandstofdrukregelaar 1 - verminderde werking
- P228C Brandstofdrukregelaar 1, regelgrenswaarde overschreden - brandstofdruk te laag
- P0325 Klopsensor 1, cilinderrij 1 - storing stroomkring
- P16E5- Brandstofverdelerdruksensor - Signaal te hoog

De oorzaak werd gediagnosticeerd als onvoldoende bevestiging van de massakabel van de motorkabelboom bij de cilinderkop.
Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk: Het gedeelte rond de losse bevestiging reinigen, op schade controleren en de verbinding tussen de massakabel en de cilinderkop vakkundig herstellen.
Daarna moet er een foutcode worden opgevraagd en een proefrit worden gemaakt om de reparatiemaatregel te controleren. Neem in elk geval de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!