

Renault Espace IV - Ontladen accu, motor start niet | HELLA

Renault

Espace IV

Motor: 2,0 dCI

Bouwjaar: 2012 - 2015

alle modellen met automatische transmissie

Ontladen accu, motor start niet

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak een defecte relais van de regeling van de ventilator van de verwarming zijn.

Dit betekent dat ook na het uitschakelen van de ontsteking de ventilatormotor van het airconditioningsysteem kan blijven draaien tot de accu leeg is.

In dit geval moet het defecte relais worden vervangen door een door de voertuigfabrikant gewijzigd relais (OE nr. 7700844682).

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd. (Foutcodes zijn niet opgeslagen in de motorbesturingseenheid)

Voordat het relais wordt gebruikt, moet het relais eerst visueel worden gecontroleerd op verontreinigingen en beschadigingen en, indien nodig, met geschikte middelen worden gereinigd of in geval van schade worden vervangen volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

Let er bij het aansluiten van het relais op dat het relais correct in de relaisaansluiting is geplaatst.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

AANWIJZING:

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!