

Renault Espace IV - Rozładowany akumulator, nie uruchamia się silnik | HELLA

Renault

Espace IV

Silnik: 2,0 dCI

Rok produkcji: 2012 - 2015

wszystkie modele z automatyczną skrzynią biegów

Rozładowany akumulator, nie uruchamia się silnik

Przyczyną wyżej wymienionego problemu może być wadliwy przełącznik sterownika wentylatora dmuchawy.

W tej sytuacji nawet po wyłączeniu zapłonu silnik dmuchawy klimatyzacji może pracować do momentu rozładowania akumulatora.

W takim przypadku uszkodzony przełącznik należy wymienić na przełącznik zmodyfikowany przez producenta pojazdu (OE nr 7700844682).

Wskazówka dotycząca naprawy

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego. (kody błędów nie zostały zapisane w sterowniku silnika)

Przed montażem przełącznika należy najpierw sprawdzić wzrokowo, czy gniazdo przełącznika nie jest zanieczyszczone i uszkodzone, w razie potrzeby wyczyścić je odpowiednimi środkami albo, w przypadku uszkodzenia, wymienić zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Przy podłączaniu przełącznika należy się upewnić, że jest on prawidłowo osadzony w gnieździe przełącznika.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności czynności naprawczej.

WSKAZÓWKA:

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!