



Citroën C3 — Farol de nevoeiro esquerdo sempre ligado

Ficha técnica

Fabricante	Citroën
Modelo	C3
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	Desde 2016
Sintoma	Farol de nevoeiro esquerdo sempre ligado



Farol de nevoeiro esquerdo não desliga no Citroën C3

Nos veículos supracitados pode acontecer que o farol de nevoeiro esquerdo permaneça sempre ligado. No módulo de comando multifunções está registado o código de erro A98F (erro farol de nevoeiro esquerdo).

O problema pode estar relacionado com um erro na caixa dos fusíveis (placa de fusíveis 1) no compartimento do motor.

Para resolver o problema, deve proceder-se do seguinte modo:

- Desligar a ignição
- Aguardar 10 minutos
- Desconectar o cabo de massa da bateria
- Desconectar o conector múltiplo de 28 pinos na caixa dos fusíveis
- Conectar o cabo de massa da bateria
- Ligar a ignição

Se o farol do neveiro não voltar a ligar, isso significa que o erro está localizado na caixa dos fusíveis. Para resolver o problema deve-se substituir a caixa dos fusíveis.