



## **Rover 200**

### **Modelår 1995-1999**

### **Med motorer serie K og T**

#### **Ingen motorstart, eller motoren er stadig i gang, efter at tændingen er slået fra.**

Hvis der ved disse biler klages over, at motoren ikke starter eller stadig er i gang, efter at tændingen er slået fra, kan en dårlig stelforbindelse være en mulig årsag. På grund af den dårlige stelforbindelse opstår der spændingsproblemer på motorstyreenheden og fejl i startspærresignalet fra tyverialarmens styreenhed. Problemet vedrører stelforbindelsen på frontpladen ved siden af batteriet.

Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

- Løsn stelforbindelsen.
- Rengør tilslutningen, skruegevindet, skruen og karosserikontaktfladen. Der må ikke være lakrester eller korrosion på kontaktfladerne.
- Skru stelkablet på igen.
- Beskyt stelforbindelsen mod ny korrosion.

Kontrollér at bilen starter som den skal, og at motoren kan slukkes.