Blitz-Info



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 5. Januar 2009

Ford Transit Baujahr: 2000 Motor: 2,4 Ltr. Di

Fehlfunktion der Blinkleuchten

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Fehlfunktion der Blinkleuchten kommen. Sollte die Blinkfrequenz ausserhalb der Vorgabe (60-120 mal pro Minute) liegen, kommt als Ursache ein fehlerhaftes bzw. falsch programmiertes Blinkrelais in Betracht.

Vor der Neuprogrammierung bzw. vor dem Austausch des Blinkrelais sollten die Leuchtmittel hinsichtlich Defekten, Wackelkontakten und richtiger Wattzahl überprüft werden.

Das Relais kann wie folgt neu programmiert werden:

- Zündung ausschalten
- Sicherung Nr. 27 (50A) aus dem Motorraum-Sicherungskasten herausziehen
- 40 Sekunden warten
- Sicherung wieder einsetzen
- Zündung einschalten
- Blinkleuchte links betätigen und mindestens 3x aufleuchten lassen
- Blinkleuchte rechts betätigen und mindestens 3x aufleuchten lassen.
- Funktionskontrolle durchführen
- · Ggf. Relais erneuern



