



Opel Corsa / Agila 2001-2002 Mit Motor Z10XE, Z12XE

Motor springt nicht an oder läuft unrund.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht anspringt oder unrund läuft, ist eine mögliche Ursache das Wegfahrsperrsteuergerät, dass die Signale zur Deaktivierung nicht erkennt. Diese Signale werden durch Störeinkopplungen so verändert, dass sie durch das Wegfahrsperrsteuergerät nicht mehr erkannt werden. Im Motorsteuergerät ist der Fehlercode P1612 (kein oder falsches Signal Wegfahrsperrre) abgelegt.

Tritt der Fehler auf, die Zündung ausschalten (Schlüsselstellung 0) und 5 Sekunden warten und erneut starten. Der Motor springt normal an.

Zur Fehlerbehebung müssen alle Masseverbindungen für den Motor und die Karosserie sowie die Steckverbindungen vom Motorsteuer- und Wegfahrsperrsteuergerät auf richtigen Sitz und Kontakt geprüft werden.

Fehlercode im Steuergerät löschen.

Blitz-Info

