



VW alle Modelle mit Bosch-Motronic Einspritzanlage

Leerlauf schwankt/zu hoch

Da das Motronic-Steuergerät bei abgeklemmter oder leerer Batterie die gespeicherten Werte verliert, kann es bei o.g. Fahrzeugen zu Schwankungen der Motor-Leerlaufdrehzahl oder einem zu hohen Leerlauf kommen.

Um dies zu vermeiden bzw. zu beheben, sollte nach dem Austausch oder Aufladen der Batterie wie folgt vorgegangen werden:

1. Zündung mindestens 15 Sekunden einschalten
2. Zündung ausschalten
3. Jetzt erst den Motor starten

Blitz-Info

