



## **Opel Corsa-C bouwjaar 2001-2002** **Opel Agila bouwjaar 2001-2002**

### **De motor start niet of loopt onregelmatig.** **Betr. motoren: Z10XE / Z12XE**

Wanneer de hierboven vermelde storing zich voordoet, kunnen losse massaleidingen of stekkerverbindingen de oorzaak zijn. Door stoorstraling kan het dan tot fouten bij de evaluatie van de signalen in het stuurtoestel van de wegrijdblokkering komen. Bovendien wordt de foutcode P1612 (wegrijdblokkering, geen of verkeerd signaal) in het geheugen opgeslagen.

In dit geval moeten alle massaleidingen voor motor en carrosserie evenals de stekkerverbindingen op het WGS-stuurtoestel en ECU gecontroleerd en eventueel bevestigd worden. Vervolgens moet het foutengeheugen worden gewist.

#### **Let op:**

Een vervanging van het WFS-stuurtoestel of de ECU zou de fout niet verhelpen aangezien de stoorstraling niet zouden verdwijnen.