



**Mercedes Benz, typ W 210 z silnikami  
602.982, 604.91, 606.9, 611.9**

**Mercedes Benz, typ W 202 z silnikami  
604.91, 611.96**

**Mercedes Benz, typ W 140 z silnikiem  
606.9**

## **Kod błędu 1482 (uszkodzone sterowanie pracą świec żarowych) w pamięci błędów.**

Jeśli w pamięci błędów zapisywany jest wyżej wymieniony kod, przyczyną usterki może być nieprawidłowe połączenie między przekaźnikiem żarzenia świec żarowych a modułem sterującym silnika.

Należy sprawdzić przewód doprowadzający sygnał do cewki przekaźnika (sygnał, masa i napięcie zasilania) – poprawność połączenia, przerwa w zasilaniu, zwarcie do masy lub plusa zasilania. Jeśli przewód i jego połączenie jest w porządku, należy sprawdzić i ewentualnie wymienić przekaźnik.